

Makita

充電式電纜剪斷機
DTC100/DTC101

LXT

18V鋰電池



日本製

電纜專用

電纜架設施工
更省力·方便

DTC101
開放型

18V
LITHIUM-ION

二款型號可依作業需求選擇封閉型或開放型



DTC100

1 充電使用時間 (BL1860B)
PVC 絕緣電線 500mm²
一芯 Ø35 約 220 次

封閉型

重量輕
操作方便



DTC101

1 充電使用時間 (BL1860B)
PVC 絕緣電線 500mm²
一芯 Ø35 約 210 次

開放型

可以在
任何位置剪切



自動反向旋鈕 方便連續剪斷

自動反向功能打開時，剪完後馬達會停止，鬆開正向開關，可以讓刀片自動回到原設定位置

六段開口
位置調整
Ø10-50mm



剪完

鬆開
正向
開關



全開
位置

設定開口
位置刀片
停止

最大剪斷能力 Ø50mm

- ※ 無法剪斷單線 Ø1mm 以下
- ※ 僅限使用非鐵材料鋁或銅
- ※ 不可使用在鋼、ASCR 或其他鋼材上

刷子

清除灰塵用



開關操作

為了安全本工有兩段式開關系統，若要使用正向模式剪斷或反向模式，需先按下開關鎖，再按正向或反向開關


- 1 正向開關
- 2 開關鎖
- 3 反向開關



LED 燈

放開開關後
約 10 秒熄滅



充電式電纜剪斷機	DTC100ZK	DTC101ZK
☀ 作業燈照明	最大剪斷能力 Ø50 mm (銅線 Ø30mm / 鋁線 Ø38mm) ※ 無法剪斷單線 Ø1mm 以下 ※ 僅限使用非鐵材料鋁或銅 ※ 不可使用在鋼、ASCR 或其他鋼材上	
■ 適用配件 肩背帶(選購) 161347-8 	尺寸	197 x 117 x 320 mm
	重量	2.2 kg
		189 x 117 x 380mm
		2.9 kg
附件：黑色塑料箱	※ Z 為單機不附電池與充電器	



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

