



充電式無刷背式吹風機
UB003C



便攜式電源

強大吹氣力 電池背包減輕手部疲勞



1 充電使用時間
21N / PDC1200A01
約**60**分

最大風量
16.4m³/min

最大風速
78.6m/s

BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
防塵防水滴

便攜式電源

UB003C 需搭配電池背包 後座力由背部分擔減輕 手部疲勞

減輕使用者疲勞

噴嘴末端向下設計，可將反作用力移向手柄
減少機器返回傾斜動作，減輕使用者疲勞



反作用力

3段伸縮管

可改變噴嘴長度
調整範圍為100mm



單肩背帶

可將肩背帶上的固定
鉤扣至機器上的吊扣



3段速
模式



增速
減速

定速控制
設定控制桿讓
操作員不必扣
動扳機也能維
持恆速



鉤掛孔

底部的鉤掛孔
方便機器掛在
牆壁的釘子或
螺絲上



易於抓握

易於抓握的機器
底部設計，可在
雙手操作中增加
舒適度與控制



背式電池擴充座

PDC1200A01 充電器 DC4001

(36V-40V 專用
充電時間 6 小時)
191L10-1



PDC01 (18V 適配器線 1 條 18Vx2 適配器線 2 條)



最多由四節
18V 電池供電

電池供電型號：
UB001C/UB002C/UB003C
UR101C/UR201C/UR202C
LM001C

40Vmax 適配器
191N62-4



18Vx2 適配器
191J51-5



18V 適配器
191J50-7
僅限 PDC01



適用配件 (標配依下方附件為主)

延長轉接管
191L96-5
用於轉接
197889-6



扁平噴嘴組
197889-6



充電式無刷背式吹風機

UB003CZ

無段變速	最大風量	16.4 m ³ /min
防止意外重啟	最大風速	78.6 m/s
電子式三段變速	回轉數 (rpm)	強 / 中 / 弱 22,100/17,700/4,000-10,600
定速	尺寸	913-1,013x178x298 mm
	重量	2.8 - 3.1 kg

配件：末端噴嘴、單肩背帶

※ Z 為單機不附電池與充電器

背式電池擴充座

PDC1200A01 / PDC01

	PDC1200A01	PDC01
電壓	18Vx2(36V) - 40V max	18V - 40V max
容量	33.5Ah	24Ah(18V) / 12Ah(40V/36V)
電源線	電池側 1.1m / 適配器側 0.6m	電池側 1.7m / 適配器側 0.6m
尺寸	428 x 261 x 164 mm	400 x 270 x 149 mm
重量	8.8 kg(含電池)	7 kg(含電池)

※ PDC1200A01 附適配器 18Vx2、充電器 DC4001

※ PDC01 附適配器 18V 及 18Vx2、不附電池及充電器



台灣牧田股份有限公司

www.makita.com.tw



2024-01-V1